DEDAKJ®

德国品牌
GERMAN BRAND

DEDAKJ 德迭杰

"DEDAKJ"德国长寿因子按摩椅有限公司所有商标，版权权于深圳市德迭杰科技集团有限公司独家使用，产品由德迭集团独家研发。

总部地：深圳市南山区粤海街道龙珠大道2188号大运软件小镇3-1栋
生产地址：福州市仓山区建兴镇万石山路50号德艺集团4号楼
数据网址：www.DEDAKJ.com
官网：www.dedakj health.com　全国服务热线：400-830-2119

请扫描下载APP
扫码结束中草

K-HF73拉筋足疗按摩仪
说明书

使用前请仔细阅读本说明书，请妥善保存，以便日后使用

DEDAKJ

德国品牌
GERMAN BRAND

源自德国 缔造品质生活

DEDAKJ（汉译：德迭杰）是德达集团旗下的德国品牌，研发中心设立在德国慕尼黑，研发队伍由国际行业顶军人物、教授、归国博士、硕士及行业资深高级工程师组成。DEDAKJ旗下主要围绕中高端医疗器械、保健器械、健康家电三个健康板块展开运营。目前产品涉及家用保健制氧机、医用级制氧机、雾化器、血压计、足疗机、颈保仪，颈椎按摩器，按摩椅，颈盖理疗仪，视力训练仪，电动牙刷，冲牙器，净水器等，DEDAKJ以作承德品质为初心以外观时尚、现代科技为品牌个性，致力于让人们的生活更有品质！

目 录

安全注意事项……02
产品结构图……05
产品功能特点……05
使用方法……07
产品清洁和保养……08
常见问题及处理方法……10
产品规格参数……11
保修卡……12

一、安全注意事项

非军惩修前宏资购本公司产品，使用前请详细阅读此"安全注意事项"，并正确使用；下列所示注意事项，有助于您安全使用本产品，防止造成危险，每个注意事项是根据意外发生的危险程度区分为"警告"和"注意"，在详细阅读后请将其放置于取阅之处并妥善保管。

警告

请勿将非指定电压电源	使用其他电压可能引起触电，火灾等意外。
若遇到停电时	请切断电源开关，并将电源插头拔下，以延长机器本身的寿命。
若本机出现异常时	请立即将电源插头拔下并联系售后咨询。
产品不使用时	请关闭电源，从插座上拔下电源插头。
当电源线和插头破损时	为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
当产品使用过程中	为避免危险，禁止将手伸入机器按摩机构布置里。

注意

请将使用时间控制在30分钟之内，长时间使用，可能会造成肌肉和神经疼痛。

1.如出现以下状况，请在使用本产品前咨询您的医生

- 您使用心脏起搏器或类似的植入式医疗设备
- 患有心脏疾病

- 骨骼脆弱或有损伤，尤其是腿部骨骼
- 外科手术之后
- 怀孕期间或分娩后不久
- 患有骨质疏松症
- 患有血液循环问题或血栓症
- 患有皮肤感染
- 正在接受治疗或辅助治疗
- 肢体存在异常现象

2.请勿在外壳损坏或出现机械电子故障时使用本产品，应与售后服务部联系。

3.请勿在能量和高温的条件和环境里放热物（例如）电暖器，火炉等）靠近使用本产品。

4.在使用本产品之前或使用过程中，请勿将医用，化妆用乳霜或乳液抹在产品或您的皮肤上。

5.个人不得自行拆卸或者自行修理本产品。

6.请勿露动或重摔产品。

7.请勿在强前或强后一个小时内使用本产品。

8.请勿将本游戏棒放在产品上，这可能造成电源线损坏，出现危险。

9.不要站在产品上或压重物在产品上。

10.若产品发生故障，请拔下电源线并立即咨询公司售后服务部。

11.电器碰到水易发生危险，请勿在潮湿的环境下使用本产品，例如请勿在浴室或靠近水龙头、游泳池的地方使用。

12.若电源线损坏时，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

13.请勿损坏电源线，请勿弯曲、折叠、拆装、用力拉、绑、弯折电源线，请勿将电源线放置在要物下，在移动产品时避免电源线来在物体中间，使用损坏了的电源线可能造成火灾或触电，使用中不要入睡，肢盖应请勿使用本产品。

14.只能按照本产品说明书的说明放置使用本产品。

15.本产品请勿用作医疗设备。

16.当产品通电后需有人看护。

17.请勿在汽油，稀释剂，酒精，清白剂，其它腐蚀性成分类的环境中使用，以免引起产品变色、变形、裂痕，故障等问题。

18.本产品不适用有肢体不健全，感觉或神经上有障碍或缺乏相关经验和知识的人使用（包括儿童），除非有负责他们安全的人对他们使用产品进行监督和指导。

19.请勿让儿童玩耍本产品。

20.本产品一次只限一人使用。

21.使用该产品时，请确定包子袋扣后或者底部无宠物或者其它障碍物。

22.若在按摩途中感到不适，请立即停止使用。

23.请勿将其它物品插入或是掉落产品的内部，防止出现危险。

二、产品结构图



三、产品功能特点

1、享受热敷

足部配置碳纤维加热功能，开启加热按键，可迅速升温至45℃左右。

加大包覆面积，舒适的温热可促进静脉及微血管的收缩，进一步促进循环和缓解肌肉僵硬紧绷的感觉。

2、脚背气压的好处

脚背气压按摩，促进各反射区，增进血液循环，舒筋活血，使双脚均匀放松。

向下顶压，让脚掌更贴合按摩头，在享受途活，后但时更舒适和位。

3、气压按摩

提供愉悦刺激感，缓和肌肉紧绷酸痛感，为您感累双腿立即舒缓。

脚后跟部及腿后部增加凸点按摩，更精确刺激按摩点，让按摩更舒适，赶走疲劳。

气压按摩同时有效固定足部，让柔揉，刮你和揉顶的效果更加到位，深入。

4、脚底按摩

脚底三组揉捏按摩头，犹如专业脚底按摩技法，反射区装轮专门刺激足底重要穴位。

三组各不同按摩凸点，带来不同的按摩感受，享受揉捏、刮顶、滚动的按摩效果。

定点按摩，准确按摩涌泉穴，按摩更深入。

四、使用方法



开关功能键

◆ 首开/关键，一个灯亮，进入程序1活力模式,两个灯亮，进入程序2定点模式;

三个灯亮，进入程序3舒缓模式;按第四下关机。

注:在任何模式下，长按该机键3秒可关闭所有功能。

强度功能键

◆ 开启程序后，一个灯亮为低档强度;两个灯亮为中档强度;三个灯亮为高档强度。程序开启默认为中档，亮两个灯。

注:程序没有开启，强度键无法使用。

温热/角度功能键

◆ 开启程序后，热敷功能开启，亮一个灯为低档热敷;亮两个灯为中档热敷，亮三个灯为高档热敷，程序开启默认为热为中档，亮两个灯。热敷键可单独关闭热敷功能。

在程序2的状态下，长按住热敷键，待机键的三个灯一起闪烁，可调节脚摆角度，调节前个人喜欢的角度松开按键即可。

注:角度调节只可在程序2模式下才可使用。

五、产品清洁和保养

1、产品清洁

◆ 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。

◆ 请用微湿的布擦拭清洁产品。可使用肥皂水浸湿的布稍擦布污垢，在擦拭之前，请先将布充分拧干。

注意

◆ 切勿将手指插入插缝中清洁。

◆ 切勿用水冲洗此产品，或将水或其它液体弄到产品内部。

◆ 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁此产品，否则可 能会造成此产品

褪色.此产品结构受到腐蚀，开裂。

◆ 此产品要定时，请勿长期或使用此产品，让此产品自然干燥即可。

2、产品保养

◆ 干使用时，请确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。

◆ 请保持此产品清洁并远离高温度或高湿的场所，以及有挥发性气体的环境。

◆ 把产品放进箱子，再存放于安全、干爽、阴凉的地方。

◆ 如果长时间不使用此产品，请放置好，防止落入灰尘。

注意

◆ 切勿将此产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

温馨提示

◆ 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：

◆ 有臭酸气味。

◆ 触动导线后有时通电，有时断电。

◆ 电源线发热。

◆ 电源线是否破损。

◆ 其它异常。

注意

◆ 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用此产品。

◆ 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。

◆ 切勿私自拆卸修理。

六、常见问题及处理方法

序号	现象	可能原因	处理方法
1	动作中出现「嗡嗡」「咯咯」的声音	产品正常工作时发出的声音或按摩球与布套之间摩擦的声音	无需任何处理
2	无法开机	适配器接头未连接好	连接好接头
		电源开/关未开	开启电源开/关
		电源插头没有插好	插好插头
3	突然停止操作	断电	检查电源接口是否接好
		按摩时间超过15分钟，自动关机	重新开启开/关按钮
		连续使用时间过长，产品过热保护	产品冷却后重新开启开/关按钮
		拖力过大，按摩球停止转动	放松脚掌，减轻机器负荷

如果进行了上述处理还有异常现象，请与本公司联络。

七、产品规格参数

产品型号：K-HF73

产品名称：拉筋足疗按摩仪

适配器输入：100-240V～50/60Hz

适配器输出：24V 2A

额定功率：48W

定时时间：15min

产品尺寸：400mm(L)X370mm(W)X330mm(H)

执行标准：GB 4706.1-2005 GB 4706.10-2008

产品保修卡

承蒙选购本公司产品，如有故障，可凭本保修卡或购买发票，自购买日期一年以内，享受免费维修，如有以下状况，恕告保修期内，亦酌情收取材料或者维修费用，敬请见谅。

1、未出示保修卡或购买发票者。
2、入为损坏不当操作或非指定部件者。
3、因火灾、地震等导致损坏者。
4、自行修理或改装而发生故障者。

注:本公司保留以上内容的最终解释权

品 名		型 号	
	姓 名	购买日期	
顾 客	地 址		
商 局	店 名	服务电话	
经销商	地 址		
维修点			
故障描述:			